



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Compact 1200 30W 4200lm -  
830-840 CCT | 120x30cm - UGR <19 -  
Dimmable, Dali

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Réf.                         | 260300                                             |
| EAN                          | 4099854735929                                      |
| Marque                       | Ledvance                                           |
| Nom du fabricant             | PANEL COMPACT 1200 DALI MULTI SELECT 30W 83040 U19 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                                              |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, Dali                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                |
| Indice de Protection              | IP50/IP20                          |
| Protection Impacts                | IK02                               |
| Facteur de puissance              | >0.90                              |

| Référence Article | Panneau LED |
|-------------------|-------------|
|-------------------|-------------|

| Référence Article | Panneau LED |
|-------------------|-------------|
|-------------------|-------------|

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Encastré                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Logement             | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 34       |

## Informations du capteur

| Type de capteur             | Pas de détecteur |
|-----------------------------|------------------|
| Capteur à ultrasons         | 0,1 m            |
| Capteur à infrarouge        | 0,1 m            |
| Capteur à laser             | 0,1 m            |
| Capteur à radar             | 0,1 m            |
| Capteur à lidar             | 0,1 m            |
| Capteur à caméra            | 0,1 m            |
| Capteur à sonar             | 0,1 m            |
| Capteur à GPS               | 0,1 m            |
| Capteur à accéléromètre     | 0,1 m            |
| Capteur à gyroscope         | 0,1 m            |
| Capteur à magnétomètre      | 0,1 m            |
| Capteur à baromètre         | 0,1 m            |
| Capteur à température       | 0,1 m            |
| Capteur à humidité          | 0,1 m            |
| Capteur à pression          | 0,1 m            |
| Capteur à pH                | 0,1 m            |
| Capteur à conductivité      | 0,1 m            |
| Capteur à oxygène dissous   | 0,1 m            |
| Capteur à nitrate           | 0,1 m            |
| Capteur à ammoniac          | 0,1 m            |
| Capteur à phosphore         | 0,1 m            |
| Capteur à silicium          | 0,1 m            |
| Capteur à bore              | 0,1 m            |
| Capteur à calcium           | 0,1 m            |
| Capteur à magnésium         | 0,1 m            |
| Capteur à potassium         | 0,1 m            |
| Capteur à sodium            | 0,1 m            |
| Capteur à chlorure          | 0,1 m            |
| Capteur à sulfate           | 0,1 m            |
| Capteur à carbonate         | 0,1 m            |
| Capteur à bicarbonate       | 0,1 m            |
| Capteur à acide             | 0,1 m            |
| Capteur à base              | 0,1 m            |
| Capteur à sel               | 0,1 m            |
| Capteur à sucre             | 0,1 m            |
| Capteur à alcool            | 0,1 m            |
| Capteur à graisse           | 0,1 m            |
| Capteur à protéine          | 0,1 m            |
| Capteur à vitamine          | 0,1 m            |
| Capteur à minéral           | 0,1 m            |
| Capteur à enzyme            | 0,1 m            |
| Capteur à hormone           | 0,1 m            |
| Capteur à neurotransmetteur | 0,1 m            |
| Capteur à cytokine          | 0,1 m            |
| Capteur à anticorps         | 0,1 m            |
| Capteur à cellule           | 0,1 m            |
| Capteur à tissu             | 0,1 m            |
| Capteur à organe            | 0,1 m            |
| Capteur à système           | 0,1 m            |
| Capteur à organisme         | 0,1 m            |
| Capteur à écosystème        | 0,1 m            |
| Capteur à biosphère         | 0,1 m            |
| Capteur à planète           | 0,1 m            |
| Capteur à univers           | 0,1 m            |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix** bas garantis

 Jusqu'à **7 ans de garantie**



↩ Retours faciles jusqu'à **14 jours**



 Eclairage LED **durable**



 **Trustpilot** 